

ERMA  
**AE-600P**  
**AE-600F**

Biochemical Analyzer

マイクロフローセル生化学分析装置



**ERMA INC.**  
TOKYO JAPAN



## Biochemical Analyzer AE-600P / AE-600F

AE-600P / AE-600F共通仕様		AE-600P / AE-600F SPECIFICATIONS	
試料槽	マイクロフローセル 容量30 $\mu$ l	Sample holder	Micro flow cell 30 $\mu$ l
サンプル量	350 $\mu$ l 以上	Sample volume	More than 350 $\mu$ l
測定モード	エンドポイント、カイネティック、 ツーポイント	Measurement mode	End point, Kinetic, Two point
光源	ハロゲンランプ	Light source	Halogen lamp
測定範囲	吸光度 0.000~2.500	Photometric range	Abs 0.000~2.500
測定温度	室内温度, 25, 30, 37°C	Measurement temperature	Room temperature, 25, 30, 37°C
測定項目記憶数	120項目	Measurement parameter	120 items
記憶検体数	100検体	Data storage	100 results
表示	4.3インチカラータッチパネル	Display	4.3 inch color touch panel
プリンター	感熱式(本体内蔵)	Printer	Thermal printing system (Built-in)
インターフェイス	RS-232CおよびUSB	Interface	RS-232C and USB
電源	入力AC100~240V 50/60Hz 出力DC12V 5A ACアダプター	Power supply	INPUT : AC100-240V 50/60Hz OUTPUT : DC12V 5A AC Adaptor
消費電力	30VA	Power consumption	30VA
寸法	350(W) × 280(D) × 160(H)	Dimensions	350(W) × 280(D) × 160(H)
重量	5.5Kg	Weight	5.5Kg
<b>AE-600P仕様</b>		<b>AE-600P SPECIFICATIONS</b>	
測定波長範囲	340~999nm	Wavelength range	340 to 999nm
波長幅	4nm	Spectral bandwidth	4nm
測光精度	±1%T	Photometric accuracy	±1%T
波長精度	±1nm	Wavelength accuracy	±1nm
波長設定	自動設定	Wavelength setting	Automatic setting
波長設定間隔	1nm	Wavelength setting interval	1nm
分光器	凹面回折格子1200本/mm	Spectroscope	Concave mirror 1200 lines/mm
迷光	400nmで透過率0.5%以下	Stray light	Less than 0.5%T at 400nm
<b>AE-600F仕様</b>		<b>AE-600F SPECIFICATIONS</b>	
測定波長	340, 405, 505, 546, 576, 630nm	Measurement wavelength	340, 405, 505, 546, 576, 630nm
フィルター精度	±2%	Filter accuracy	±2%
<b>AE-600P / AE-600F付属品</b>		<b>AE-600P / AE-600F Standard accessories</b>	
光源ランプ	1	Spare Lamp	1
プリンター用紙	1	Printing paper	1
ACアダプター	1	AC Adapter	1
ACアダプター用電源コード	1	Power code	1
廃液瓶	1	Waste liquid bottle	1
洗浄液250ml	1	Cleaning solution 250ml	1
取扱説明書	1	Instruction Manual	1

マイクロフローセル生化学分析装置 AE-600P カタログナンバー 04-262-0 届出番号13B1X90004000022  
 マイクロフローセル生化学分析装置 AE-600F カタログナンバー 04-271-0 届出番号13B1X90004000021

予告なく外観または仕様の一部を変更する場合がありますので、ご了承ください。  
 Subject to change without notice.



本社 〒113-0034 東京都文京区湯島 2-31-6 03-3818-6281  
 営業部 〒342-0045 埼玉県吉川市木売 3-4-8 048-984-3138  
 大阪営業所 〒533-0033 大阪市東淀川区東中島 1-6-14 06-6990-6281  
 福岡営業所 〒810-0073 福岡市中央区舞鶴 3-6-17 092-715-2626



2-31-6 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0034; Japan  
 Phone: 81-3-3818-6281 Fax: 81-3-3813-7301  
 E-mail address: trade@erma.co.jp